

Sterownik LED do taśm dwukolorowych

Controller to dual colour led strips.



- Sterownik LED to miniaturowy dwukanałowy (CCT) odbiornik RF.
 - Technologia 2,4GHz, system działa do 30m.
 - Odbiornik o stałym napięciu, z dwoma wyjściami.
 - Pełna kompatybilność z różnorodnymi, zarówno jednokolorowymi, jak i dwukolorowymi pilotami RF.
 - Wiele stref można kontrolować oddzielnie lub synchronicznie z nieskończoną liczbą odbiorników w każdej strefie.
 - Płynne przyciemnianie od 0,1% do 100%.
 - Jeden sterownik oświetlenia RF może współpracować z dziesięcioma pilotami.
 - Jeden odbiornik może przesłać sygnał z pilota do innego odbiornika w odległości 15 m.
 - Całkowita odległość zdalnego sterowania wynosić około 100 m.
 - Odbiornik może być sterowany poprzez Wi-Fi – za pomocą aplikacji zainstalowanej na urządzeniach mobilnych z systemami IOS lub Android, podczas pracy ze sterownikiem WiFi-Relay
 - Odbiornik pracuje ze wzmacniaczem
- Dual color(WW/CW) RF controller with 2 channel PWM constant voltage or constant current output.
 - Smooth dimming and switch without any flickering.
 - Full compatibility with a variety of single color, dual color RF remote.
 - Adopt 2.4GHz wireless technology, remote distance up to 30m.
 - One receiver can accept up to 10 remote control.
 - Auto-transmitting function, one receiver can transmit the signal from the remote to another receiver within 15m, so the remote control distance can be beyond 100m.
 - Can be WiFi controlled by APP installed on IOS or Android mobile devices while working with WiFi-Relay controller.
 - Work with power repeater to expand output unlimitedly.



PD027286



5908293927286



12V 2x(max 96W)



24V 2x(max 192W)



12-24V



2CH 8A/1CH



do 30m



0,1% - 100%



20




175 x 45 x 27



100 000



-30/+55



Sterownik współpracuje m.in. z pilotem:

Controller cooperates with pilot:



PD027231

5908293927231

